

5612 – LoRa transmitter 2-kanaals


LoRa 2-kanaals zender module in DIN-rail behuizing
 Voorzien van 2 opto-coupler ingangen.
 Compacte module, gesloten behuizing.
 Voedingsspanning van 6,5 tot 32 volt.
 Voorzien van schroefklemmen.



Specificatie

Voeding	Spanning U_{in}	6,5 – 32 V DC	Zender	Frequentie	869,5 MHz
	Stroom (zenden)	155 mA		Vermogen	+ 20dBm
Omgeving	Temperatuur	- 40 tot + 85 °C	Aansluitingen	Antennevermogen	+ 10 dBm
	Tijdens opslag	- 40 tot + 90 °C		Modulatie	FM
	IP classificatie	-		Data rate	9,6 kbps (max)
	Vochtigheid RH	20 – 80 %			
Behuizing	Materiaal	Polycarbonaat PC	Aansluitingen		
	Kleur	Licht grijs			
Aansluitingen	Type klemmen	Schroefklemmen			
	Diameter	0,05 – 3,3 mm ²			
	Moment	0,5 Nm			
	Antenne	SMA Jack			
Afmetingen	Lengte	95 mm	Bestelinformatie		
	Breedte	37 mm			
	Hoogte	58 mm			
	Gewicht	72 gram			

Blokschema



Bestelinformatie

5612-00	LoRa multi I/O zender, 2-kanaals
5691-00	Puck antenne 868 MHz
5692-00	Spriet antenne vaste montage 868 MHz
5694-00	Omni antenne 868 MHz
5695-00	Marine antenne 868 MHz